

HYUNDAI 6500W M/GSM STYRING

VARE: Hyundai 6500W m/GSM styring

VARENUMMER: 69103018

PRODUSENT:

6500W inverter bensinaggregat med GSM styring, elektrisk start og fjernkontroll samt ATS funksjon

PRODUKTBESKRIVELSE: test

Nå kan du sørge for at du aldri blir strømløs på hytta - selv når du ikke er der. Ved hjelp av et kraftig Hyundai aggregat på hele 6500W





Med i pakkøløsningen følger det en GSM "[Ring hytta varm](#)" enhet som gjør at du kan følge med på batterispenning og igangstarte a

I tillegg til å lade opp batteribanken kan aggregatet f.eks. drive en elektrisk ovn som kan varme opp hytta noen timer før man

Aggregatet produserer ren sinus noe som gjør at det kan brukes til alle applikasjoner som f.eks TV, data, verktøy, ovner, kompressor





Ditt solcellebatteri

Systemet er enkelt å montere og lett å ta i bruk. Kan benyttes sammen med alle typer batterier.

ATS tilkoblingen kan også brukes til invertere og annet utstyr som er klargjort for automatisk start av aggregater. HY6500SEi kommer GSM enheten og aggregatet sammen. Komponentene kommer ferdig montert og klargjort. Et SIM kort med tilbud om rimelig abonne

[Bla i forenklet bruksanvisning](#)

Fordeler:

- Inverter aggregat som leverer ren sinus
- LCD skjerm viser spenning, frekvens og timeteller
- Elektrisk start med nøkkel og trådløs fjernkontroll
- Mulighet for ATS (Automatic Transfer Switch)
- Stillegående
- Nivåmåler for bensintank
- Meget enkelt å starte
- ECO mode for å spare drivstoff samt senke lydnivået
- 3 års garanti

Tekniske data:

- Maks effekt: 6500W
- Kontinuerlig effekt: 6000W
- Nominell spenning: 230V
- Frekvens: 50Hz
- Power faktor: 1
- Motortype: Hyundai IC390E (luftkjølt, 4-takter, OHV)
- Sylinder: 389cc
- Drivstoff: Bensin
- Drivstoffkapasitet: 18,5l
- Oljekapasitet: 0,92l
- Driftstid med 75% last: ca 8t
- Lydnivå: 65dB
- Dimensjoner: 750x537x630mm

DATABLAD

- Vekt: 89kg

Les mer om produktet på våre nettsider:

<https://www.hyttetorget.no/product?number=69103018>